



TXS-891HSE

Best.-Nr.: 25.5390

Preis auf Anfrage

PRODUKTINFOS

Multi-Frequenz-Taschensender

mit UHF-PLL-Technik

- Geeignet für die Kombination mit Kopf- oder Ohrbügel-Mikrofon mit 3-Pol-Mini-XLR-Anschluss
- 16 UHF-Kanäle (863-865 MHz), über Drehschalter einstellbar
- Sendeleistung 10 mW (EIRP)
- Stromversorgung über 2x1,5-V-Mignonbatterie (nicht mitgeliefert)
- Lieferung erfolgt mit Kunstledertasche

Anmelde- und gebührenfrei in der EU.

TECHNISCHE DATEN

TXS-891HSE

Allgemeine Daten

TXS-891HSE

Art	Taschensender
Trägerfrequenzbereich	863-865 MHz
Audio-Frequenzbereich	40-18000 Hz
Kanäle	1
Betriebsdauer	> 30 h
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Senderdaten	
Sendeleistung	10 mW
Stromversorgung Sender	2 x 1,5-V-Mignonbatterie
Breite Sender	68 mm
Höhe Sender	195 mm
Tiefe Sender	25 mm
Gewicht Sender	130 g
Anschlüsse Sender	1 x 3-Pol-Mini-XLR