

Mischpulte

Analogmischpulte

MXR-6

Best.-Nr. 0200280



6-Kanal-Audio-Mischpult mit DSP-Effekteinheit, integriertem MP3-Spieler und Bluetooth-Empfänger

- Integriertes USB-Audio-Interface (wird als externe Soundkarte erkannt und angesprochen)
- Vollduplex-USB-Port (gleichzeitige Aufnahme und Wiedergabe möglich) zur Wiedergabe von digitalen Audio-Daten vom Computer und zur Aufnahme des Mixings auf den Computer
- 4 Mono-Eingangskanäle mit Gainregler, 2-fach-EQ und Pan-Pot
- 2 Stereo-Eingangskanal mit 2-fach-EQ und Balance-regler
- MP3-Spieler
- USB-Schnittstelle
- Bluetooth-Empfänger
- 16 unterschiedliche DSP-Effekte
- Regelbarer Aux-Return-Eingang und FX-Send-Ausgang
- +48-V-Phantomspannung, zentral zuschaltbar
- Regelbarer Kopfhörerausgang
- Stereo-LED-Pegelanzeige
- Stromversorgung über USB oder mitgeliefertes Netzgerät



Modell	MXR-6
Mic-Eingang	2 mV, sym. 4 x XLR
Line-Eingang	100 mV (stereo), 2 x 6,3-mm-Klinke L/R 60 mV (mono), 2 x 6,3-mm-Klinke
Aux-Eingang	400 mV, 1 x 6,3-mm-Klinke L/R
Master-Ausgang	500 mV, 1 x 6,3-mm-Klinke L/R
Effekt Send	4,4 V, 1 x 6,3-mm-Klinke
Kopfhörer	≥ 8 Ω, 1 x 6,3-mm-Klinke
Frequenzbereich	20-20000 Hz
Klirrfaktor	< 0,03 %
Störabstand	> 83 dBA
Klangregelung Tiefen	±15 dB/80 Hz
Klangregelung Höhen	±15 dB/12 kHz
Stromversorgung	USB oder beil. Netzgerät
Abmessungen	308 x 53 x 205 mm
Gewicht	1,9 kg

MXR-4

Best.-Nr. 0200250



4-Kanal-Audio-Mischpult mit DSP-Effekteinheit, integriertem MP3-Spieler und Bluetooth-Empfänger

- Integriertes USB-Audio-Interface (wird als externe Soundkarte erkannt und angesprochen)
- Vollduplex-USB-Port (gleichzeitige Aufnahme und Wiedergabe möglich) zur Wiedergabe von digitalen Audio-Daten vom Computer und zur Aufnahme des Mixings auf den Computer
- 2 Mono-Eingangskanäle mit Gainregler, 2-fach-EQ und Pan-Pot
- 1 Stereo-Eingangskanal mit 2-fach-EQ und Balance-regler
- MP3-Spieler
- USB-Schnittstelle
- Bluetooth-Empfänger
- 16 unterschiedliche DSP-Effekte
- Regelbarer Aux-Return-Eingang und FX-Send-Ausgang
- +48-V-Phantomspannung, zentral zuschaltbar
- Regelbarer Kopfhörerausgang
- Stereo-LED-Pegelanzeige
- Stromversorgung über USB oder mitgeliefertes Netzgerät



Modell	MXR-4
Mic-Eingang	2 mV, sym. 2 x XLR
Line-Eingang	100 mV (stereo), 2 x 6,3-mm-Klinke L/R 60 mV (mono), 2 x 6,3-mm-Klinke
Aux-Eingang	400 mV, 1 x 6,3-mm-Klinke L/R
Master-Ausgang	500 mV, 1 x 6,3-mm-Klinke L/R
Effekt Send	4,4 V, 1 x 6,3-mm-Klinke
Kopfhörer	≥ 8 Ω, 1 x 6,3-mm-Klinke
Frequenzbereich	20-20000 Hz
Klirrfaktor	< 0,03 %
Störabstand	> 83 dBA
Klangregelung Tiefen	±15 dB/80 Hz
Klangregelung Höhen	±15 dB/12 kHz
Stromversorgung	USB oder beil. Netzgerät
Abmessungen	228 x 53 x 205 mm
Gewicht	1,4 kg