



MMX-82UFX

Best.-Nr. 20.2830



- 10-Kanal-Audio-Mischpult** mit 12 Eingängen, DSP-Effekteinheit und USB-Schnittstelle. Plug 'n' Mix!
- Integriertes USB-Audio-Interface (wird als externe Soundkarte erkannt und angesprochen)
 - Vollduplex-USB-Port (gleichzeitige Aufnahme und Wiedergabe möglich) zur Wiedergabe von digitalen Audio-Daten vom Computer und zur Aufnahme des Mixings auf den Computer
 - 8 Mono-Eingangskanäle mit Gainregler, 3-fach-EQ mit semiparametrischen Mitten, Low-Cut und Pan-Pot
 - 2 Stereo-Eingangskanäle mit Balanceregler
 - DSP mit 100 unterschiedlichen Effekten
 - 2 regelbare Aux-Send-Ausgänge

- 2 Subgruppen-Ausgänge
- Control-Room-Funktion
- Tape-Record/Play-Anschlüsse
- +48-V-Phantomspannung, zentral zuschaltbar
- Regelbarer Kopfhörerausgang
- Stereo-LED-Pegelanzeige

| Modell | MMX-82UFX |
|----------------------|---|
| Mic-Eingang | 0,5 mV, sym., 8 x 3-Pol-XLR |
| Line-Eingang | 10 mV, sym. (stereo), 2 x 6,3-mm-Klinke L/R 1 mV (mono), 8 x 6,3-mm-Klinke |
| Tape (Play) | 100 mV, 1 x Cinch L/R |
| Aux-Eingang | 100 mV, 1 x 6,3-mm-Klinke L/R |
| Insert-Eingang | 100 mV, 8 x 6,3-mm-Klinke |
| Master-Ausgang | 1,5 V, sym., 1 x 3-Pol-XLR L/R 650 mV, 1 x 6,3-mm-Klinke L/R |
| Effekt Send | 9,5 V, 1 x 6,3-mm-Klinke L/R |
| Control-Room | 2 V, 1 x 6,3-mm-Klinke L/R |
| Tape (Rec) | 750 mV, 1 x Cinch L/R |
| Kopfhörer | ≥ 8 Ω, 1 x 6,3-mm-Klinke |
| Frequenzbereich | 20-20000 Hz |
| Klirrfaktor | < 0,05 % |
| Störabstand | > 74 dB |
| Übersprechen | -63 dB |
| Klangregelung Tiefen | ±15 dB/80 Hz |
| Klangregelung Mitten | ±15 dB/100-8000 Hz (Mono-Kanäle) ±15 dB/500 Hz, ±15 dB/3 kHz (Stereo-Kanäle) |
| Klangregelung Höhen | ±15 dB/12 kHz |
| Stromversorgung | ~ 230 V/50 Hz/40 VA |
| Abmessungen | 404 x 96 x 385 mm |
| Gewicht | 5,18 kg |

Wusstest Du schon?

Zu unseren Mischpulten findest Du in unserem Sortiment auch Winkelsets zur Rack-Montage. Mehr unter: www.img-stageline.de!

| Modell | Best.-Nr. | Passend für |
|-------------|-----------|-------------|
| MMX-82RM | 25.5900 | MMX-82UFX |
| MMX-44UFXRM | 25.5950 | MMX-44UFX |
| MMX-44RM | 25.5890 | MMX-44 |
| MMX-24RM | 25.5880 | MMX-24USB |
| MMX-22UFXRM | 25.5940 | MMX-22UFX |
| MMX-22RM | 25.5870 | MMX-22 |

