

MXR-60PRO

Best.-Nr. 0200500



Professionelles 6-Kanal-Audio-Mischpult mit DSP-Effekteinheit, integriertem MP3-Spieler und Bluetooth-Empfänger

- Integriertes USB-Audio-Interface (wird als externe Soundkarte erkannt und angesprochen)
- Vollduplex-USB-Port (gleichzeitige Aufnahme und Wiedergabe möglich) zur Wiedergabe von digitalen Audio-Daten vom Computer und zur Aufnahme des Mixings auf den Computer
- 4 Mono-Eingangskanäle mit Gainregler, 3-fach-EQ und Pan-Pot
- 1 Stereo-Eingangskanal mit 3-fach-EQ und Balance-regler
- MP3-Spieler
- USB-Schnittstelle
- Bluetooth-Empfänger
- 16 unterschiedliche DSP-Effekte
- Regelbarer Aux-Return-Eingang und FX-Send-Ausgang
- +48-V-Phantomspannung, zentral zuschaltbar
- Regelbarer Kopfhörerausgang
- Stereo-LED-Pegelanzeige



Modell	MXR-60PRO
Mic-Eingang	0,6 mV, sym. 4 x XLR
Line-Eingang	80 mV (stereo), 2 x 6,3-mm-Klinke L/R 7 mV (mono), 4 x 6,3-mm-Klinke
Aux-Eingang	340 mV, 1 x 6,3-mm-Klinke L/R
Master-Ausgang	760 mV, 1 x 6,3-mm-Klinke L/R
Effekt Send	9 V, 1 x 6,3-mm-Klinke
Kopfhörer	≥ 8 Ω, 1 x 6,3-mm-Klinke
Frequenzbereich	20-20000 Hz
Klirrfaktor	< 0,03 %
Störabstand	> 75 dBA
Klangregelung Tiefen	±15 dB/80 Hz
Klangregelung Mitten	±15 dB/2,5 kHz
Klangregelung Höhen	±15 dB/12 kHz
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/20 VA
Abmessungen	334 x 93 x 320 mm
Gewicht	3,2 kg

MXR-40PRO

Best.-Nr. 0200490



Professionelles 4-Kanal-Audio-Mischpult mit DSP-Effekteinheit, integriertem MP3-Spieler und Bluetooth-Empfänger

- Integriertes USB-Audio-Interface (wird als externe Soundkarte erkannt und angesprochen)
- Vollduplex-USB-Port (gleichzeitige Aufnahme und Wiedergabe möglich) zur Wiedergabe von digitalen Audio-Daten vom Computer und zur Aufnahme des Mixings auf den Computer
- 2 Mono-Eingangskanäle mit Gainregler, 3-fach-EQ und Pan-Pot
- 1 Stereo-Eingangskanal mit 3-fach-EQ und Balance-regler
- MP3-Spieler
- USB-Schnittstelle
- Bluetooth-Empfänger
- 16 unterschiedliche DSP-Effekte
- Regelbarer Aux-Return-Eingang und FX-Send-Ausgang
- +48-V-Phantomspannung, zentral zuschaltbar
- Regelbarer Kopfhörerausgang
- Stereo-LED-Pegelanzeige



Modell	MXR-40PRO
Mic-Eingang	0,6 mV, sym. 2 x XLR
Line-Eingang	80 mV (stereo), 1 x 6,3-mm-Klinke L/R 7 mV (mono), 2 x 6,3-mm-Klinke
Aux-Eingang	340 mV, 1 x 6,3-mm-Klinke L/R
Master-Ausgang	760 mV, 1 x 6,3-mm-Klinke L/R
Effekt Send	9 V, 1 x 6,3-mm-Klinke
Kopfhörer	≥ 8 Ω, 1 x 6,3-mm-Klinke
Frequenzbereich	20-20000 Hz
Klirrfaktor	< 0,03 %
Störabstand	> 75 dBA
Klangregelung Tiefen	±15 dB/80 Hz
Klangregelung Mitten	±15 dB/2,5 kHz
Klangregelung Höhen	±15 dB/12 kHz
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/15 VA
Abmessungen	282 x 93 x 320 mm
Gewicht	2,7 kg