

863.05  
MHz

## TXS-820M

Best.-Nr.: 0244470

### PRODUKTINFOS

#### Empfängermodul

aus der TXS-800/802-Serie, passend zu den TXS-82..-Sendern, zum nachträglichen Einbau

- Universell einsetzbar, es wird lediglich eine Antenne und die zum Betrieb nötige 8-V-Gleichspannung benötigt
- Zum nachträglichen Einbau in z. B. Verstärker, Mischpulte oder Aktivboxen
- Non-Diversity-System
- Geringe Abmessungen durch kompakte SMD-Technologie
- Anschluss über mitgeliefertes Kabel
- Ausgänge für Audio, Feldstärke-Anzeige (S-Meter), Träger-LED und externen Squelchregler

**Anmelde- und gebührenfrei in der EU!**

### TECHNISCHE DATEN

**TXS-820M**

## Allgemeine Daten

Art	Empfängermodul
Trägerfrequenzbereich	863,05 MHz
Audio-Frequenzbereich	50-15000 Hz
Kanäle	1
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Empfängerdaten	
Audiosignal Empfänger	1,5 V
Stromversorgung Empfänger	8-V-Gleichspannung
Breite Empfänger	120 mm
Höhe Empfänger	15 mm
Tiefe Empfänger	57 mm
Gewicht Empfänger	66 g
Anschlüsse Empfänger	6-Pol-Buchse