



DMX-510USB

Best.-Nr.: 38.2440

Preis auf Anfrage

PRODUKTINFOS

DMX-Controller

bestehend aus DMX-Controller-Software und USB-DMX-Converter-Box.
Mit galvanischer Trennung zwischen USB-Eingang und DMX-Ausgang.

Funktionen Controller-Software

- Einfach zu bedienende, grafische Oberfläche
- 510 DMX-Steuerkanäle
- 42 Bedienebenen mit je 12 Kanalfadern + 1 Ebene mit 6 Kanalfadern zur Einstellung der DMX-Parameter, 1 Flash-Taster pro Kanalfader
- 1 Masterfader, jedem Kanal wahlfrei zuzuordnen
- 500 programmierbare Szenen pro Block speicherbar
- Verschiedene Szenenblöcke kombinierbar
- Gespeicherte Szenen auch per Tastatur abrufbar
- Musiksteuerung über die Soundkarte
- Funktionstasten mit Szenen und Sequenzen belegbar (10 Ebenen x 12)
- Automatischer Ablauf von 4 parallelen Sequenzen mit je bis zu 500 Szenen
- Beliebig viele speicherbare Gruppen mit je bis zu 60 Kanälen
- Synchrongruppenerstellung

- LED-PAR-Farbsteuerung
- Individueller Bühnenhintergrund mit Geräte-Icons erstellbar
- Blackout-Funktion
- Kanalinvertierung
- Makrofunktion mit automatischer Generierung von Figuren (Kreis, Acht, Spirale etc.) mit der Möglichkeit von 8 parallelen Makroabläufen
- Bibliothekserstellung für DMX-Geräte, Bibliothek aller DMX-Geräte aus dem Hause IMG STAGELINE vorhanden
- Deutsche, englische, französische und spanische Sprachversion

Technische Daten Controller-Box

- 510 DMX-Kanäle
- Anschlüsse 1 x USB-B, 1 x 3-Pol-XLR, 1 x 5-Pol-XLR, 1 x Kleinspannungsbuchse
- Abmessungen 115 x 103 x 40 mm, Gewicht 250 g
- Stromversorgung über mitgeliefertes Steckernetzgerät

Lieferumfang

- DMX-Converter-Box
- Programm-CD mit Controller-Software und USB-Installationsroutine (mit Anleitung auf CD)
- Steckernetzgerät
- USB-Kabel

Systemvoraussetzungen

IBM-kompatibler PC ab Pentium 1 GHz, 512 MB RAM, 20 MB freier Festplattenspeicher, CD-ROM, USB-Anschluss (USB1.1 oder höher), Windows® 2000/XP/Vista/7/8/10

Bei unbekanntem DMX-Geräten empfiehlt sich der Einsatz von DMX-510USB mit galvanischer Ein- und Ausgangs-Trennung um im Fehlerfall eine Beschädigung des Rechners zu vermeiden.

TECHNISCHE DATEN

DMX-510USB

Art	DMX-Controller
DMX-Schnittstelle	DMX512
Anzahl DMX-Kanäle	510
Anzahl DMX-Ausgänge	1
Anzahl Kanalfader	510
Master-Fader	1

DMX-510USB

Anzahl Szenen	500
Galvanische Trennung	ja
Blackout-Funktion	ja
Musiksteuerung	über Soundkarte
Besondere Features	Steuerung über Software
USB	ja
Stromversorgung	beil. Steckernetzteil
Abmessungen	115 x 40 x 103 mm
Breite	115 mm
Höhe	40 mm
Tiefe	103 mm
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	250 g
Anschlüsse	1 x 3-Pol-XLR, 1 x 5-Pol-XLR (DMX-Out), 1 x USB-B