



TXS-865HSE

Best.-Nr.: 0255300

Preis auf Anfrage

PRODUKTINFOS

Die Steigerung der Übertragungsqualität und Maximierung der Reichweite gibt Sicherheit und ermöglichen Flexibilität!

Realisiert wurden diese Merkmale durch innovatives Schaltungsdesign und eine umschaltbare Sendeleistung. Eine hochwertige drahtlose Audio-Übertragung von bis zu 300 m im Freifeld ist so problemlos möglich!

Schnell auf Sendung: REMOSET steht für einfaches Frequenzsetup entsprechender Hand- oder Taschensender via Empfänger. Per Funksignal lässt sich der gewünschte Übertragungskanal am Sender ferneinstellen, ohne dass Sichtkontakt erforderlich ist - und das sogar während der Live-Performance! Ein intelligentes Trägeranalyseverfahren unterstützt dabei den Anwender, indem es nur Übertragungskanäle zulässt, auf denen kein anderer Sender aktiv ist.

UHF-PLL-Taschensender

mit REMOSET-Technologie

- Geeignet für die Kombination mit Kopf- oder Ohrbügel-Mikrofon mit 3-Pol-Mini-XLR-Anschluss
- 124 wählbare Kanäle in 6 Kanalgruppen (506-542 MHz)
- Empfindlichkeit einstellbar (12 dB bis -18 dB)

- Schaltbare Abschwächung (0 dB/-6 dB/-20 dB)
- Lock-Funktion
- Beleuchtete LCD-Anzeige für Kanal und Batteriestatus
- Sendeleistung 10 mW (EIRP)
- Stromversorgung über 2 x 1,5-V-Mignonbatterie (nicht mitgeliefert)

Es bestehen Beschränkungen oder Anforderungen in der EU!

Bitte beachten Sie die Hinweise zu drahtlosen Systemen im Abschnitt „WICHTIGE INFORMATIONEN“!

TECHNISCHE DATEN

TXS-865HSE

Allgemeine Daten

| | |
|------------------------|------------------------------------|
| Art | Taschensender |
| Trägerfrequenzbereich | 506-542 MHz |
| Audio-Frequenzbereich | 40-18000 Hz |
| Kanäle | 1 |
| Betriebsdauer | > 25 h |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Senderdaten | |
| Sendeleistung | 10 mW |
| Stromversorgung Sender | 2 x Mignon-Batterie (AA), Alkaline |
| Breite Sender | 68 mm |
| Höhe Sender | 172 mm |
| Tiefe Sender | 21 mm |
| Gewicht Sender | 77 g |
| Anschlüsse Sender | 1 x 3-Pol-Mini-XLR |