



TXS-871HSE

Best.-Nr.: 25.3620

Preis auf Anfrage

PRODUKTINFOS

Multi-Frequenz-Taschensender

mit UHF-PLL-Technik

- Geeignet für die Kombination mit Kopf- oder Ohrbügel-Mikrofon mit 3-Pol-Mini-XLR-Anschluss
- 15 einstellbare UHF-Frequenzen (863-865 MHz)
- Empfindlichkeit einstellbar
- LCD-Anzeige für Frequenz und Batteriezustand
- Sendeleistung < 10 mW (EIRP)
- Sperrmodus einstellbar
- Stromversorgung über 2 x 1,5-V-Mignonbatterie (nicht mitgeliefert)
- Lieferung im Kunststoffkoffer

Anmelde- und gebührenfrei in der EU.

TECHNISCHE DATEN

TXS-871HSE

Allgemeine Daten

Art	Taschensender
Trägerfrequenzbereich	863-865 MHz
Audio-Frequenzbereich	40-18000 Hz
Kanäle	1
Betriebsdauer	> 30 h
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Senderdaten	
Sendeleistung	< 10 mW
Stromversorgung Sender	2 x 1,5-V-Mignonbatterie
Breite Sender	78 mm
Höhe Sender	190 mm
Tiefe Sender	34 mm
Gewicht Sender	160 g
Anschlüsse Sender	1 x 3-Pol-Mini-XLR