



TXS-1800HSE

Best.-Nr.: 0255140

PRODUKTFINOS

Multi-Frequenz-Taschensender, 1,8 GHz,

mit UHF-PLL-Technik

- Geeignet für die Kombination mit Kopf- oder Ohrbügel-Mikrofon mit 3-Pol-Mini-XLR-Anschluss
- 192 einstellbare UHF-Frequenzen (1785-1800 MHz) in 16 Gruppen mit je 12 Kanälen, durch ADL-Funktion mit dem Empfänger TXS-1800 synchronisierbar
- Empfindlichkeit einstellbar (0 dB, -3 dB, -6 dB)
- LCD-Anzeige für Frequenz, Gaineinstellung und Batteriezustand
- Sendeleistung 10 mW (EIRP)
- Mute-Funktion
- Gürtelclip
- Stromversorgung über 2 x 1,5-V-Mignonbatterie (nicht mitgeliefert)

Es bestehen Beschränkungen oder Anforderungen in der EU!

Bitte beachten Sie die Hinweise zu drahtlosen Systemen im Abschnitt „WICHTIGE INFORMATIONEN“!

TECHNISCHE DATEN

TXS-1800HSE

Allgemeine Daten

Art	Taschensender
Trägerfrequenzbereich	1785-1800 MHz
Audio-Frequenzbereich	60-16000 Hz
Kanäle	1
Betriebsdauer	> 8 h
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Senderdaten	
Sendeleistung	10 mW
Stromversorgung Sender	2 x 1,5-V-Mignonbatterie
Breite Sender	64 mm
Höhe Sender	102 mm
Tiefe Sender	28 mm
Gewicht Sender	118 g
Anschlüsse Sender	1 x 3-Pol-Mini-XLR