

TXS-606HSE/2

Best.-Nr.: 1000184

PRODUKTINFOS

Multi-Frequenz-Taschensender

mit UHF-PLL-Technik

- 800 einstellbare UHF-Frequenzen (672,000-691,975 MHz), durch ACT-Funktion mit den Empfängern TXS-606, TXS-626, TXS-646 oder TXS-686 synchronisierbar
- Empfindlichkeit stufenlos einstellbar
- LCD-Anzeige für Gruppe/Kanal, Audio-Level und Batteriezustand
- Geeignet für die Kombination mit Kopf-/Ohrbügelmikrofonen und Krawattenmikrofonen mit 3-Pol-Mini-XLR-Anschluss
- Gürtel-Clip
- Stromversorgung über 2 x 1,5-V-Mignonbatterie (nicht mitgeliefert)

Es bestehen Beschränkungen oder Anforderungen in der EU!

Bitte beachten Sie die Hinweise zu drahtlosen Systemen im Abschnitt „WICHTIGE INFORMATIONEN“!

TECHNISCHE DATEN

TXS-606HSE/2

Allgemeine Daten	
Art	Taschensender
Trägerfrequenzbereich	672,000-691,975 MHz
Audio-Frequenzbereich	30-18000 Hz
Kanäle	1
Betriebsdauer	> 8 h
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Senderdaten	
Sendeleistung	10 mW
Stromversorgung Sender	2 x 1,5-V-Mignonbatterie
Breite Sender	61 mm
Höhe Sender	106 mm
Tiefe Sender	27 mm
Gewicht Sender	80 g
Anschlüsse Sender	1 x 3-Pol-Mini-XLR