



TXS-631SET

Best.-Nr.: 0253660

PRODUKTINFOS

Multi-Frequenz-Mikrofonsystem

mit UHF-PLL-Technik

- 1 Taschen-Sender, 1 Krawattenmikrofon, 1 Empfänger, 1 Steckernetzgerät
- True-Diversity-System
- 80 einstellbare UHF-Kanäle (863-865 MHz)
- ACT-Funktion zur Übertragung der gewählten Frequenz zum Taschensender per Infrarotsignal
- Automatischer Suchlauf
- Regelung für Lautstärke und Squelch
- Gain am Taschensender einstellbar
- Anzeige für Kanal, Antenne A/B, ACT-Status und NF-Audio-Level (Empfänger), Kanal und Batteriezustand (Taschensender)
- Stabiles Metallgehäuse (Empfänger)

Anmelde- und gebührenfrei in der EU.

Wie viele TXS-631SET können zeitgleich betrieben werden?



Bei optimalen Bedingungen am Einsatzort können bis zu 5 TXS-631SET zeitgleich betrieben werden.

TECHNISCHE DATEN

TXS-631SET

Allgemeine Daten

Art Drahtloses Mikrofonsystem

Trägerfrequenzbereich 863-865 MHz
Audio-Frequenzbereich 50-18000 Hz

Kanäle 1

Klirrfaktor < 0,5 %

Dynamik 120 dB

HF-Rauschabstand 105 dB

Zul. Einsatztemperatur 0-40 °C

Senderdaten

Sendeleistung < 10 mWReichweite $\approx 30 \text{ m}$

Stromversorgung Sender 2 x 1,5-V-Mignonbatterie

Breite Sender 62 mm

Höhe Sender 105 mm

Tiefe Sender 25 mm

Gewicht Sender 88 g

Empfängerdaten

Audiosignal Empfänger 350 mV/10 k Ω (Klinke) 25 mV/10 k Ω (XLR, sym.)

Stromversorgung Empfänger über beil. Steckernetzteil

Breite Empfänger 152 mm

Höhe Empfänger 38 mm

Tiefe Empfänger 120 mm

Gewicht Empfänger 482 g

1 x 6,3-mm-Klinke, asym.

Anschlüsse Empfänger 1 x XLR, sym.