



## MXR-6

Best.-Nr.: 0200280

### PRODUKTINFOS

#### 6-Kanal-Audio-Mischpult

mit DSP-Effekteinheit, integriertem MP3-Spieler und Bluetooth-Empfänger

- Integriertes USB-Audio-Interface (wird als externe Soundkarte erkannt und angesprochen)
- Vollduplex-USB-Port (gleichzeitige Aufnahme und Wiedergabe möglich) zur Wiedergabe von digitalen Audio-Daten vom Computer und zur Aufnahme des Mixings auf den Computer
- 4 Mono-Eingangskanäle mit Gainregler, 2-fach-EQ und Pan-Pot
- 2 Stereo-Eingangskanal mit 2-fach-EQ und Balanceregler
- MP3-Spieler
- USB-Schnittstelle
- Bluetooth-Empfänger
- 16 unterschiedliche DSP-Effekte
- Regelbarer Aux-Return-Eingang und FX-Send-Ausgang
- +48-V-Phantomspannung, zentral zuschaltbar
- Regelbarer Kopfhörerausgang
- Stereo-LED-Pegelanzeige
- Stromversorgung über USB oder mitgeliefertes Netzgerät

## TECHNISCHE DATEN

### MXR-6

Eingangskanäle	6
Anzahl Mic/Mono	4
Anzahl Stereo	1
Mic-Eingang	2 mV, sym. 4 x XLR
Line-Eingang	100 mV (stereo), 2 x 6,3-mm-Klinke L/R 60 mV (mono), 2 x 6,3-mm-Klinke
Aux-Eingang	400 mV, 1 x 6,3-mm-Klinke L/R
Master-Ausgang	500 mV, 1 x 6,3-mm-Klinke L/R
Effekt Send	4,4 V, 1 x 6,3-mm-Klinke
Kopfhörer	$\geq 8 \Omega$ , 1 x 6,3-mm-Klinke
USB	ja
Bluetooth	ja
Frequenzbereich	20-20000 Hz
Klirrfaktor	< 0,03 %
Störabstand	> 83 dBA
Klangregelung Tiefen	$\pm 15$ dB/80 Hz
Klangregelung Höhen	$\pm 15$ dB/12 kHz
Phantomspannung	+48 V
Stromversorgung	USB oder beil. Netzgerät
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Breite	308 mm
Höhe	53 mm
Tiefe	205 mm
Gewicht	1,9 kg