# FLY-16SET

Best.-Nr.: 0259854

## PRODUKTINFOS

**16-Kanal-PA-Audio-Funk-Übertragungsset**

in UHF-PLL-Technologie

- Bestehend aus dem 16-Kanal-PA-Audio-Funk-Sender FLY-16T und dem 16-Kanal-PA-Audio-Funk-Empfänger FLY-16R
- Für die analoge kabellose Übertragung von Line-Audiosignalen in PA-Systemen
- Frequenzbereich 823-832 MHz
- 16 vorprogrammierte, einstellbare Kanäle
- Bis zu 8 intermodulationsfreie Kanäle
- Audio-Übertragungsbereich 30-17000 Hz
- Kompakte Abmessungen
- Weitere technische Daten siehe Einzelartikel

**Es bestehen Beschränkungen oder Anforderungen in der EU!**

**Bitte beachten Sie die Hinweise zu drahtlosen Systemen im Abschnitt „WICHTIGE INFORMATIONEN“!**

**tools4music 01/2019**

„Eine elegante Lösung für ein nerviges Problem. Besonders bei der Ansteuerung von Delay-Lines oder bei der Mehrzonenbeschallung sind Zeitgewinn samt Praxisnutzen enorm.“

**delamar.de**

„Minimalistische Funkstrecke für Line-Signale. Das IMG STAGELINE FLY-16SET ist ein denkbar kompaktes und leichtes, einfach bedienbares und klanglich tadelloses Funksystem für Line-Signale. Du kannst es EU-weit gebührenfrei und ohne Anmeldung nutzen. Die Funkverbindung war in unseren Tests stets stabil und störgeräuschfrei. Strom wird wahlweise über handelsübliche AA-Batterie oder das mitgelieferte Micro-USB-Kabel geliefert.“

**Soundcheck 02/2019**

„Universell nutzbares Funksystem für Audio-Line-Signale. Die Signalqualität entspricht durchaus professionellen Ansprüchen und kann auch für die Übertragung von Summensignalen eingesetzt werden.“

**OKEY 148**

„Es sind manchmal die kleinen Dinge, die das Musikerleben so viel einfacher machen. Wir haben die FLY-16 während unseres Tests richtig liebgewonnen. Gleichermaßen praktisch wie zuverlässig [...] der Komfortgewinn ist auch enorm. Selbst unsere Handys mischten sich auch bei aktiven Gesprächen nicht in den Signalweg.“

## TECHNISCHE DATEN

| **FLY-16SET** | |
|---|---|
| Allgemeine Daten | |
| Art | 16-Kanal-PA-Audio-Funk-Empfänger |
| Trägerfrequenzbereich | 823-832 MHz |
| Audio-Frequenzbereich | 30-17000 Hz |
| Kanäle | 16 |
| Klirrfaktor | 0,3 % |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Senderdaten | |
| Sendeleistung | 10 mW |
| Reichweite | ca. 90 m |
| Stromversorgung Sender | 1 x 1,5-V-Mignon-Batterie,<br>DC 5 V/150 mA über Micro-USB-Buchse |
| Breite Sender | 22 mm |

**FLY-16SET**

| | |
|---|---|
| Höhe Sender | 23 mm |
| Tiefe Sender | 116 mm |
| Gewicht Sender | 54 g |
| Anschlüsse Sender | 3-Pol-XLR-Buchse |
| Empfängerdaten | |
| Stromversorgung Empfänger | 1 x 1,5-V-Mignon-Batterie,<br>DC 5 V/150 mA über Micro-USB-Buchse |
| Breite Empfänger | 22 mm |
| Höhe Empfänger | 23 mm |
| Tiefe Empfänger | 102 mm |
| Gewicht Empfänger | 25 g |
| Anschlüsse Empfänger | 3-Pol-XLR-Stecker |