

Ausschreibung

LC-8DMX

Kompakter DMX-Controller

zur Ansteuerung von Lichteffektgeräten mit DMX512-Schnittstelle

- Bedienerfreundliche, einfache Handhabung
- 8 DMX-Kanäle
- 8 Kanalfader
- 1 Masterfader
- Startadresse über BCD-Codierschalter (dezimal) einstellbar
- Als DMX-Tester verwendbar
- Metallgehäuse
- Anschlüsse 1 x 3-Pol-XLR, 1 x Kleinspannungsbuchse
- Stromversorgung über mitgeliefertes Steckernetzteil oder 9-V-Blockbatterie (nicht mitgeliefert)
- Abmessungen 180 x 68 x 175 mm
- Gewicht 975 g

Technische Merkmale:

| | |
|------------------------|---|
| Art | DMX-Controller |
| DMX-Schnittstelle | DMX512 |
| Anzahl DMX-Kanäle | 8 |
| Anzahl DMX-Ausgänge | 1 |
| Anzahl Kanalfader | 8 |
| Master-Fader | 1 |
| Besondere Features | auch als DMX-Tester verwendbar |
| Stromversorgung | beil. Steckernetzgerät, 9-V-Blockbatterie (nicht mitgeliefert) |
| Abmessungen | 180 x 68 x 175 mm |
| Breite | 180 mm |
| Höhe | 68 mm |
| Tiefe | 175 mm |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Gewicht | 975 g |
| Anschlüsse | 1 x 3-Pol-XLR (DMX-Out) |

Fabrikat: LEUCHTKRAFT

Typ: LC-8DMX

Stückzahl: 1

Verpackungsmaße (B x H x L): 0,22 x 0,11 x 0,27 m

Bruttogewicht: 1,405 kg

Nettogewicht: 1,165 kg

Artikelgewicht (ohne Zubehör): 0,975 kg