

Ausschreibung

MPR-6

Mikrofonvorverstärker

zum Anschluss von bis zu 2 Mikrofonen an einen Line-Eingang.

- Stereo oder 2 x Mono
- Breitbandiger Frequenzbereich
- Schwarzes Metallgehäuse
- Steckernetzgerät beiliegend

Mikrofonvorverstärker

zum Anschluss von bis zu 2 Mikrofonen an einen Line-Eingang einer Hi-Fi-Anlage, eines Verstärkers oder eines Mischers.

- Stereo oder 2 x Mono
- Breitbandiger Frequenzbereich
- Schwarzes Metallgehäuse
- Steckernetzgerät beiliegend

Technische Merkmale:

Art	Mikrofon-Vorverstärker
Frequenzbereich	5-40000 Hz
Eingangssignal	2 mV/1 V Ausgang
Eingangsimpedanz	10 k Ω
Ausgangssignal	max. 3,2 V/47 k Ω
Verstärkung	53 dB
Störabstand	63 dB
Klirrfaktor	0,05 %
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	über beil. Steckernetzteil
Abmessungen	67 x 37 x 121 mm
Gewicht	215 g
Eingänge	2 x 6,3-mm-Klinke
Ausgänge	2 x Cinch

Fabrikat: IMG STAGELINE

Typ: MPR-6

Stückzahl: 1

Verpackungsmaße (B x H x L): 0,165 x 0,05 x 0,165 m

Bruttogewicht: 0,358 kg

Nettogewicht: 0,275 kg

Artikelgewicht (ohne Zubehör): 0,215 kg