Ausschreibung

TXS-1800HSE

Multi-Frequenz-Taschensender, 1,8 GHz,

mit UHF-PLL-Technik

• Geeignet für die Kombination mit Kopf- oder Ohrbügel-Mikrofon mit 3-Pol-Mini-XLR-Anschluss
• 192 einstellbare UHF-Frequenzen (1785-1800 MHz) in 16 Gruppen mit je 12 Kanälen, durch ADL-Funktion mit dem Empfänger TXS-1800 synchronisierbar
• Empfindlichkeit einstellbar (0 dB, -3 dB, -6 dB)
• LCD-Anzeige für Frequenz, Gaineinstellung und Batteriezustand
• Sendeleistung 10 mW (EIRP)
• Mute-Funktion
• Gürtelclip
• Stromversorgung über 2 x 1,5-V-Mignonbatterie (nicht mitgeliefert)

Es bestehen Beschränkungen oder Anforderungen in der EU!
Bitte beachten Sie die Hinweise zu drahtlosen Systemen im Abschnitt „WICHTIGE INFORMATIONEN“!

Technische Merkmale:

Allgemeine Daten	
Art	Taschensender
Trägerfrequenzbereich	1785-1800 MHz
Audio-Frequenzbereich	60-16000 Hz
Kanäle	1
Betriebsdauer	> 8 h
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Senderdaten	
Sendeleistung	10 mW
Stromversorgung Sender	2 x 1,5-V-Mignonbatterie
Breite Sender	64 mm
Höhe Sender	102 mm
Tiefe Sender	28 mm
Gewicht Sender	118 g
Anschlüsse Sender	1 x 3-Pol-Mini-XLR

Fabrikat: IMG STAGELINE

Modellnummer: TXS-1800HSE

Stückzahl: 1

Verpackungsmaße (B x H x L): 0,08 x 0,04 x 0,185 m

Bruttogewicht: 0,165 kg

Nettogewicht: 0,118 kg

Artikelgewicht (ohne Zubehör): 0,118 kg