



# LMS-808

Best.-Nr.: 0202160

## PRODUKTINFOS

### Mikrofon-Line-Mischer/Line-Splitter

- Multifunktionsgerät mit drei auswählbaren Betriebsarten:
- Mischer-Betrieb zum Mischen von bis zu 8 Mono-Eingangssignalen (6 x Line/Mic und 2 x Line) auf 1 Stereo-Ausgang
- Line-Splitter-Betrieb zur Verteilung von 2 Mono-Line-Eingängen auf 6 Mono-Ausgänge
- Aufholverstärker-Betrieb für die Verstärkung von bis zu 6 Eingangssignalen
- 6 Mono-Eingangskanäle mit jeweils zuschaltbarer 12-V-Phantomspeisung, Pan-Regler, Signal/Clip-LED und individueller Auswahlmöglichkeit der Betriebsart
- 2 Mono-Line-Eingangskanäle mit Pegelregler und Signal/Clip-LED

## TECHNISCHE DATEN

### LMS-808

Anzahl Kanäle	8
Anzahl Eingänge	8
Mic-Eingang	1 mV/6,6 k $\Omega$ , 6 x XLR, sym.
Line-Eingang	250 mV/30 k $\Omega$ , 2 x XLR, sym. 100 mV/40 k $\Omega$ , 6 x XLR, sym.
Master-Ausgang	1 V/200 $\Omega$ , 6 x XLR, sym. (mono), 1 x XLR L/R, sym. (stereo)

**LMS-808**

Frequenzbereich	10-30000 Hz
Klirrfaktor	0,02 %
Störabstand	81 dB, bewertet
Übersprechdämpfung	-63 dB
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/10 VA
Netzspannung	~ 230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	10 VA
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	482 x 48 x 200 mm, 1 HE
Breite	482 mm
Höhe	48 mm
Tiefe	200 mm
Höheneinheiten HE	1
Gewicht	2,9 kg
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,25 x 0,09 x 0,535 m
Bruttogewicht	3,88 kg
Nettogewicht	3,14 kg