



HPR-6

Best.-Nr.: 0244210

PRODUKTINFOS

Leistungsfähiger Stereo-Kopfhörerverstärker,

auch als Kleinleistungsverstärker für Lautsprecherboxen 4-8 Ω verwendbar

- Robustes Metallgehäuse
- Stereo-Cinch-Eingang
- 6,3-mm-Stereo-Klinkenausgang
- Regler für Lautstärke und Balance

TECHNISCHE DATEN

HPR-6

Art	Stereo-Kopfhörerverstärker
Frequenzbereich	19-40000 Hz
Eingangssignal	110 mV-4 V
Ausgangssignal	2 x 525 mW/2 x 1500 mW/4 Ω , 2 x 330 mW/2 x 750 mW/8 Ω , 2 x 114 mW/2 x 200 mW/32 Ω

HPR-6

Störabstand	69 dB
Klirrfaktor	1 %
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	über beil. Steckernetzteil
Abmessungen	120 x 68 x 36 mm
Gewicht	288 g
Eingänge	2 x Cinch L/R
Ausgänge	1 x 6,3mm-Klinke