



MPR-6

Best.-Nr.: 21.0680

Preis auf Anfrage

PRODUKTINFOS

Mikrofonvorverstärker

zum Anschluss von bis zu 2 Mikrofonen an einen Line-Eingang.

- Stereo oder 2 x Mono
- Breitbandiger Frequenzbereich
- Schwarzes Metallgehäuse
- Steckernetzgerät beiliegend

Mikrofonvorverstärker

zum Anschluss von bis zu 2 Mikrofonen an einen Line-Eingang einer Hi-Fi-Anlage, eines Verstärkers oder eines Mischers.

- Stereo oder 2 x Mono
- Breitbandiger Frequenzbereich
- Schwarzes Metallgehäuse
- Steckernetzgerät beiliegend

TECHNISCHE DATEN

MPR-6

Art	Mikrofon-Vorverstärker
Frequenzbereich	5-40000 Hz
Eingangssignal	2 mV/1 V Ausgang
Eingangsimpedanz	10 k Ω
Ausgangssignal	max. 3,2 V/47 k Ω
Verstärkung	53 dB
Störabstand	63 dB
Klirrfaktor	0,05 %
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	über beil. Steckernetzteil
Abmessungen	67 x 37 x 121 mm
Gewicht	215 g
Eingänge	2 x 6,3-mm-Klinke
Ausgänge	2 x Cinch