



DIB-102

Best.-Nr.: 0247060

PRODUKTIINFOS

DI-Boxen

zur optimalen Signalübertragung von Musikinstrumenten zum Mischer oder Verstärker. Durch Anpassungsprobleme hervorgerufene Störungen wie z. B. Brummschleifen werden durch Verwendung einer Transformatorkopplung weitestgehend vermieden. Eingang und Ausgang sind dabei galvanisch getrennt.

Zur Anpassung von Line-Pegeln bitte Geräte der LTR-Serie verwenden!

2-Kanal-DI-Box

- 3-fach-Abschwächschalter (0/-20/-40 dB) pro Kanal
- 1 Groundlift-Schalter pro Kanal
- 1 Instrumenten-Durchschleifausgang pro Kanal
- Breitbandige Symmetrierübertrager
- Stabiles Metallgehäuse

tools4music 06/2009

zu LSP-102, LC-31, FGA-102, FGA-202, DIB-102

„Empfehlenswert und roadtauglich. Preisgünstige Audio-Helferlein für das „Immer dabei“-Toolcase.“

Tools4music 02/2010

„Die IMG Stage Line DIB-102 überzeugt einerseits durch den geringen Kaufpreis und andererseits durch das sehr stabile Gehäuse. Die Frequenzkurve verläuft mustergültig.“

Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

TECHNISCHE DATEN

DIB-102

Art	DI-Box
Frequenzbereich	15-30000 Hz
Eingangsimpedanz	50 k Ω
Ausgangsimpedanz	600 Ω , XLR 50 k Ω , Klinke
Übertragungsverhältnis	10:1
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	148 x 50 x 130 mm
Gewicht	755 g
Eingänge	2 x 6,3-mm-Klinke, asym. 2 x 6,3-mm-Klinke, asym.,
Ausgänge	par. out 2 x XLR, sym.

DIB-102

EAN-Code	4007754131840
Nettogewicht	0,755 kg

DIB-102

Breite	148 mm
Höhe	50 mm
Tiefe	130 mm
Gewicht	0,755 kg