



LC-8DMX

Best.-Nr.: 38.5800

Preis auf Anfrage

PRODUKTINFOS

Kompakter DMX-Controller

zur Ansteuerung von Lichteffektgeräten mit DMX512-Schnittstelle

- Bedienerfreundliche, einfache Handhabung
- 8 DMX-Kanäle
- 8 Kanalfader
- 1 Masterfader
- Startadresse über BCD-Codierschalter (dezimal) einstellbar
- Als DMX-Tester verwendbar
- Metallgehäuse
- Anschlüsse 1 x 3-Pol-XLR, 1 x Kleinspannungsbuchse
- Stromversorgung über mitgeliefertes Steckernetzteil oder 9-V-Blockbatterie (nicht mitgeliefert)
- Abmessungen 180 x 68 x 175 mm
- Gewicht 975 g

TECHNISCHE DATEN

LC-8DMX

Art	DMX-Controller
DMX-Schnittstelle	DMX512
Anzahl DMX-Kanäle	8
Anzahl DMX-Ausgänge	1
Anzahl Kanalfader	8
Master-Fader	1
Besondere Features	auch als DMX-Tester verwendbar
Stromversorgung	beil. Steckernetzgerät, 9-V-Blockbatterie (nicht mitgeliefert)
Abmessungen	180 x 68 x 175 mm
Breite	180 mm
Höhe	68 mm
Tiefe	175 mm
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	975 g
Anschlüsse	1 x 3-Pol-XLR (DMX-Out)