



## EMA-1

Best.-Nr.: 0232120

### PRODUKTIINFOS

#### Phantomspeseadapter

- Für Elektret-Mikrofone und -Mikrofonkapseln
- Auch als Phantomadapter bei Mischpulten mit Phantomspesung +48 V
- Interne Spesung mit 1,5-V-Mignonbatterie (nicht mitgeliefert)
- 3-Pol-Mini-XLR-Eingang
- 3-Pol-XLR-Ausgang

### TECHNISCHE DATEN

#### EMA-1

Kategorie	Phantomspeseadapter
Eingangsspesung	Phantomspesung über Mischpult DC 48 V
Anschlüsse	3-Pol-XLR
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	Ø 22 mm x 170 mm
Gewicht	75 g

**EMA-1**

Sonstiges

Stromversorgung über optional erhältliche 1,5-V-Mignon-Batterie (AA)