



## TXS-871

Best.-Nr.: 25.3600

**Preis auf Anfrage**

### PRODUKTINFOS

#### Multi-Frequenz-Empfängereinheit

mit UHF-PLL-Technik

- 15 einstellbare UHF-Frequenzen (863-865 MHz)
- True-Diversity-System mit abnehmbaren Antennen (BNC-Anschluss)
- Automatischer Sendersuchlauf
- Pilotton-Squelch, Noise-Mute
- Sperrmodus einstellbar
- LCD-Anzeige für Frequenz, Antenne A/B, HF-Empfangslevel, NF-Audio-Level, Batteriezustand des Senders
- XLR- und 6,3-mm-Klinkenausgang
- Netzgerät wird mitgeliefert
- Stellt Betriebsspannung für TXS-875B zur Verfügung

**Anmelde- und gebührenfrei in der EU!**

Bessere Empfangseigenschaften durch TXS-81ANT.

## delamar.de

„Amtliche Funkstrecke für Vocals. ... überzeugt für Sprache und Gesang mit solider Performance zum gemäßigten Tarif. Wie genau es klingt und warum das gute Stück in einem Aspekt geradezu weltmeisterlich abliefern, erfährst Du im Review auf delamar.de-“

## Tools4music 05/2012

„Für den harten Road-Betrieb gerüstet. Der optionale Wechselkopf mit Kondensatorkapsel in dieser Preisklasse eher die Ausnahme, ebenso das LC-Display am Handsender. Klasse, das sich die Empfindlichkeit des Mikros gleich in vier Schritten anpassen läßt.“

## TECHNISCHE DATEN

### TXS-871

#### Allgemeine Daten

Art	Empfängereinheit
Trägerfrequenzbereich	863-865 MHz
Audio-Frequenzbereich	40-18000 Hz
Kanäle	1
Klirrfaktor	< 0,6 %
Dynamik	> 105 dB
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C

#### Empfängerdaten

Audiosignal Empfänger	900 mV/1 k $\Omega$ (Klinke) 150 mV/150 $\Omega$ (XLR, sym.)
Stromversorgung Empfänger	über beil. Netzteil
Breite Empfänger	211 mm
Höhe Empfänger	40 mm
Tiefe Empfänger	130 mm
Gewicht Empfänger	1,1 kg
Anschlüsse Empfänger	1 x XLR, sym., 1 x 6,3-mm-Klinke, asym.