



## TXS-900HT

Best.-Nr.: 25.5260

**Preis auf Anfrage**

### PRODUKTINFOS

#### **Handmikrofon mit integriertem Multi-Frequenz-Sender**

mit UHF-PLL-Technik

- Kondensator Mikrofonkapsel, Nierencharakteristik
- 2 Frequenzbereiche (E-Band: 823-832 MHz und 863-865 MHz)
- SYNC-Funktion für die Synchronisation mit den Empfängern TXS-900 und TXS-920
- Mute-Funktion
- LCD-Anzeige für Kanal und Batteriezustand
- Stromversorgung über 2 x 1,5-V-Mignonbatterie (nicht mitgeliefert)

**Es bestehen Beschränkungen oder Anforderungen in der EU!  
Bitte beachten Sie die Hinweise zu drahtlosen Systemen im Abschnitt „WICHTIGE  
INFORMATIONEN“!**

**Soundcheck 11/2014**

„Die Sendeanlagen aus der TXS-Serie sind ohne Einschränkungen für die Zukunft gerüstet und gewährleisten mit modernster Technik auf großen Bühnen einwandfreie Übertragung.“

- + Einfache Konfiguration
- + Störungsfreie Übertragung
- + Überzeugend im Distanztest

## TECHNISCHE DATEN

### TXS-900HT

Art	Handmikrofonsender
Übertragungsart	Funk
Charakteristik	Niere
System	Kondensator
Trägerfrequenzbereich	823-832 MHz + 863-865 MHz
Sendeleistung	10 mW
Stromversorgung	2 x 1,5-V-Mignonbatterie
Betriebsdauer	> 15 h
Audio-Frequenzbereich	80-18000 Hz
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	Ø 53 mm x 260 mm
Gewicht	220 g