



# MMX-11USB

Best.-Nr.: 0202840

## PRODUKTINFOS

### 2-Kanal-Audio-Miniatur-Mischpult

mit 3 Eingängen und USB-Schnittstelle

- Integriertes USB-Audio-Interface (wird als externe Soundkarte erkannt und angesprochen)
- Vollduplex-USB-Port (gleichzeitige Aufnahme und Wiedergabe möglich) zur Wiedergabe von digitalen Audio-Daten vom Computer und zur Aufnahme des Mixings auf den Computer
- 1 Mono-Eingangskanal mit Gainregler, 2-fach-EQ und Panoramaregler, Peak-LED
- 1 Stereo-Eingangskanal mit Levelregler, 2-fach-EQ und Balanceregler
- Tape-Record/Play-Anschlüsse
- 1 x 3,5-mm-Klinken-Stereo-Ausgang (Master)
- Regelbarer Kopfhörerausgang
- +20-V-Phantomspeisung, permanent
- Clip-LED
- Stabiles, kompaktes Metallgehäuse

## TECHNISCHE DATEN

**MMX-11USB**

Anzahl Kanäle	2
Anzahl Eingänge	3
Mic-Eingang	0,5 mV, 1 x 3-Pol-XLR
Line-Eingang	150 mV (stereo), 1 x Cinch L/R 2 mV (mono), 6,3-mm-Klinke
Tape (Play)	420 mV, 1 x Cinch L/R
Master-Ausgang	max. 6 V, 1 x 3,5-mm-Klinke
Booth-Ausgang	max. 6 V, 1 x 3,5-mm-Klinke
Tape (Rec)	1 x Cinch L/R
USB	ja
Frequenzbereich	20-20000 Hz
Klirrfaktor	< 0,05 %
Störabstand	81 dB, bewertet
Klangregelung Tiefen	±15 dB/80 Hz
Klangregelung Höhen	±15 dB/12 kHz
Phantomspannung	+20 V
Stromversorgung	über USB-Schnittstelle oder beil. Netzgerät
Betriebsspannung (evtl. alternativ)	DC 5 V
Stromstärke (evtl. alternativ)	DC 500 mA
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Breite	102 mm
Höhe	45 mm
Tiefe	140 mm
Gewicht	430 g
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,14 x 0,07 x 0,18 m
Bruttogewicht	0,615 kg
Nettogewicht	0,48 kg