



## MMX-30

Best.-Nr.: 0252540

### PRODUKTINFOS

#### Kompakter 3-Kanal-Stereo-Line-Mischer

- 3 Stereo-Eingangskanäle mit jeweils einem Pegelregler
- 1 Stereosummen-Ausgang, regelbar
- Cinch-Anschlüsse für Eingangskanäle und Ausgang
- 2 Stereo Kopfhörerausgänge, gemeinsam regelbar
- Signal-/Peak-LEDs für Eingangskanäle und Peak-LED für den Ausgang

### TECHNISCHE DATEN

#### MMX-30

Eingangskanäle	3
Anzahl Stereo	3
Line-Eingang	40 mV, 3 x Cinch L/R
Master-Ausgang	4 V, 1 x Cinch L/R
Kopfhörer	2 x 10 mW/2 x 32 Ω, 2 x 6,3-mm-Klinke
Frequenzbereich	5-30000 Hz

**MMX-30**

Klirrfaktor	< 0,1 %
Störabstand	> 66 dB
Stromversorgung	über beil. Steckernetzteil
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	147 x 50 x 119 mm
Breite	147 mm
Höhe	50 mm
Tiefe	119 mm
Gewicht	693 g
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,13 x 0,065 x 0,23 m
Bruttogewicht	0,85 kg
Nettogewicht	0,693 kg