



## MMX-31

Best.-Nr.: 0244450

### PRODUKTINFOS

#### Mikrofon-Mischer

Die schnelle Art drei Mikrofone auf einen Mikrofoneingang zu mischen und trotzdem eine individuelle Pegelanpassung zu ermöglichen.

- 3 Mono-Mikrofonkanäle (6,3-mm-Klinkenbuchse) mit jeweils separatem Pegelregler
- 1 Mono-Ausgang über 3-m-Anschlusskabel mit 6,3-mm-Klinkenstecker
- Passiver Betrieb, keine Stromversorgung nötig
- Auch als Verlängerung für schwer zugängliche Mikrofoneingänge nutzbar
- Abmessungen 127 x 48 x 72 mm
- Gewicht 210 g

#### Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
Konsul-Smidt-Str. 68  
28217 Bremen  
Deutschland  
info@monacor.de

## Sicherheits- und Warnhinweise

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

## TECHNISCHE DATEN

### MMX-31

Eingangskanäle	3
Anzahl Mic/Mono	3
Mic-Eingang	3 x 6,3-mm-Mono-Klinke
Master-Ausgang	1 x 6,3-mm-Mono-Klinke
Stromversorgung	nicht erforderlich
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	127 x 48 x 72 mm
Breite	127 mm
Höhe	48 mm
Tiefe	72 mm
Gewicht	210 g
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,09 x 0,06 x 0,14 m
Bruttogewicht	0,247 kg
Nettogewicht	0,207 kg

### MMX-31

EAN-Code	4007754187823
Nettogewicht	0,207 kg