



MPX-1/BK

Best.-Nr.: 0202170

PRODUKTINFOS

Stereo-DJ-Mischpult

- 2 Stereo-Eingangskanäle mit Vorverstärkungsregler (Gain) und 2-fachem Equalizer, umschaltbar Phono/Line
- DJ-Mikrofonkanal mit Talkover, manuell schaltbar
- Vorhören (PFL) der Stereo-Eingangskanäle über regelbaren Kopfhörerausgang
- Auswechselbarer Crossfader zum Überblenden zwischen beiden Eingangskanälen
- Besonders leichtgängige HQ-Fader mit zusätzlichen Führungsschienen
- Stereo-LED-Pegelanzeige

TECHNISCHE DATEN

MPX-1/BK

Anzahl Kanäle	2
Anzahl Eingänge	4
Mic-Eingang	1,5 mV, 49 dB, 1 x 6,3-mm-Klinke
Line-Eingang	150 mV, 61 dB, 2 x Cinch L/R

MPX-1/BK

Phono-Eingang	3 mV, 2 x Cinch L/R
Master-Ausgang	1 V/600 Ω , 1 x Cinch L/R
Record-Ausgang	0,5 V/600 Ω , 1 x Cinch L/R
Kopfhörer	$\geq 8 \Omega$, 1 x 6,3-mm-Klinke
Frequenzbereich	20-20000 Hz
Klirrfaktor	0,1 %
Klangregelung Tiefen	± 12 dB/50 Hz
Klangregelung Höhen	± 12 dB/10 kHz
Talkover	-16 dB
Crossfader	ja
Stromversorgung	über beil. Steckernetzteil
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Breite	164 mm
Höhe	218 mm
Tiefe	77 mm
Gewicht	1,2 kg
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,24 x 0,11 x 0,31 m
Bruttogewicht	2,165 kg
Nettogewicht	1,49 kg